

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER IEEE1394 HOST CONTROLLER LEGACY TREIBER.

(Wie aktiviert man FireDTV multi-tuner in Windows 7)

Dieses Dokument beschreibt wie man den IEEE1394 OHCI Bus Host Controller Gerätetreiber installiert, welcher erforderlich ist um multi-tuner Unterstützung für FireDTV and FloppyDTVs in Windows 7 zu erhalten.

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER IEEE1394 HOST CONTROLLER LEGACY TREIBER

Infolge eines Bugs in der Windows 7 BETA (Build 7000) funktionieren IEEE 1394 AV/C tuner nicht korrekt. Das bedeutet, dass mit den Standard Gerätetreibern für den IEEE 1394 OHCI Bus-Hostcontroller nicht mehr als ein FireDTV/FloppyDTV Gerät erkannt wird.


Um nun mehrere FireDTV/FloppyDTV mit der Media Center Applikation in Windows 7 oder anderer BDA kompatibler TV Software verwenden zu können muss der Legacy OHCI Bus-Hostcontroller Gerätetreiber installiert werden.

Nachfolgende Schritte beschreiben wie dies durchzuführen ist.

Öffnen Sie den Geräte manager aus dem Windows 7 Startmenü und navigieren Sie zu


„Alle Systemsteuerungselemente → System → Gerätemanager“

Erweitern Sie im Gerätemanager den Punkt „IEEE 1394 Bus-Hostcontroller“ um die darunterliegenden Geräte aufzulisten.




Rechtsklicken Sie auf
„Treibersoftware aktualisieren
...“

Selektieren Sie nun "Auf dem Computer nach Treibersoftware"




suchen."


Wählen Sie "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen"



Selektieren Sie aus der Liste „1394 OHCI-konformer 1394-Hostcontroller (alt)“ wählen Sie „Weiter“ um den Gerätetreiber zu installieren.



Der Treiber sollte nun korrekt installiert werden.



Nun können Sie mehr FireDTV / FloppyDTV auf Ihrem Windows 7 installieren.